

Akumulátorová jednoruční řetězová pila 36V Li-Ion 6" (15 cm)

Kompaktní prořezávací aku pila s rychlostí řetězu 6 m/s a baterií 5 000 mAh

MODEL: ONDRAGON OD9014 • TOVÁRNÍ KÓD: OD-9014 • EAN: 5907483090144

NAPĚTÍ
36 V LI-ION

KAPACITA
5 000 MAH

DĚLKA LIŠTY
6" (15 CM)

RYCHLOST ŘETĚZU
6 M/S



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ – VYSOKORYCHLOSTNÍ ŘETĚZ A RIZIKO ZPĚTNÉHO VRHU: Řetěz se pohybuje rychlostí 6 m/s! **NEBEZPEČÍ ZPĚTNÉHO VRHU (KICK-BACK):** Nikdy neřežte špičkou vodící lišty! Hrozí vymrštění pily směrem k obličeji obsluhy! **OOPP:** Vždy používejte ochranné brýle nebo štít, pevné rukavice a přiléhavý pracovní oděv! **NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU:** Před každou kontrolou napnutí řetězu, čištěním drážky lišty nebo servisem vždy bezpodmínečně vyjměte akumulátor ze stroje!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Model aku pily	ONDRAGON OD9014 (OD-9014)
Napájecí napětí akumulátoru	36 V DC
Kapacita akumulátoru	5 000 mAh (5,0 Ah Li-Ion s dlouhou výdrží)
Délka vodící lišty	6 palců (15 cm efektivní délky řezu)
Rychlost posuvu řetězu	6,0 m/s (pro hladký a rychlý řez dřeva)
Řetěz	Mikro-zubový kalený řetěz s roztečí 1/4" a vodící drážkou 1,1 mm
Doba plného nabíjení	cca 90 – 120 minut
Bezpečnostní prvky	Horní sklopný ochranný kryt lišty, chránič ruky, bezpečnostní pojistka
Konstrukce těla	Zesílený polymer ABS s protiskluzovým pogumováním rukojeti
Hmotnost pily s baterií	cca 1,35 kg
Dodávaná výbava	Aku pila 6", 36V baterie, rychlonabíječka, klíč na řetěz, šroubovák, kufr

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Silný 36V motor v kombinaci s velkokapacitní 5 000mAh baterií zvládne desítky řezů na jedno nabití
- Rychlost řetězu 6 m/s zaručuje bleskurychlé a čisté přefíznutí větví a trámů o průměru až 12 cm
- Skvěle vyvážená nízká váha pouhých 1,35 kg umožňuje bezpečné řezání a prořezávání korun jednou rukou
- Ochranný horní výkyvný kryt zabraňuje odlétávání pilin a náhodnému kontaktu s hřbetem lišty

3. MONTÁŽ LIŠTY, NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU A MAZÁNÍ

Instalace a seřízení řetězu

1. **Vyjmutí baterie:** Vždy nejprve bezpodmínečně vyjměte akumulátor!
2. **Nasazení řetězu:** Nasadte řetěz na vodící lištu. Dbejte na správný směr břitů zubů na horní straně lišty (šipka směřuje dopředu!).
3. **Montáž na tělo pily:** Nasadte lištu s řetězem na hnací řetězku motoru a přiložte boční plastový kryt.
4. **Napnutí řetězu:** Šroubovákem otáčejte napínacím šroubem, dokud řetěz nepřilne k liště. Průvleš uprostřed lišty má být 2–3 mm při lehkém povytažení rukou v rukavici. Pevně dotáhněte matici krytu.

Pravidelné ruční mazání řetězu

- **Důležitost mazání:** Řetěz a lišta se bez mazání rychle přehřívají, což vede k zapečení lišty a spálení motoru!
- **Postup:** Před každým řezáním naneste několik kapek ekologického oleje na řetězové pily přímo do vodící drážky lišty a na řetěz.
- **Záběh nového řetězu:** Nový řetěz se během prvních 5 minut vytahuje. Zkontrolujte napnutí a v případě potřeby jej dotáhněte.
- **Plné nabití 36V baterie:** Na nabíječce svítí červená kontrolka během nabíjení a zelená po dosažení 100 % (cca 90 min).

VÝSTRAHA PŘED SEVŘENÍM LIŠTY VE DŘEVĚ: Při přeřezávání silných větví pod napětím proveďte nejprve odlehčovací zářez zespodu do 1/3 průměru a teprve poté dokončete řez shora. Zabráňte tím sevření lišty a poškození hnacího hřídele pily!

4. TECHNIKA ŘEZÁNÍ A OCHRANA PŘED PŘETÍŽENÍM

- **Spuštění pily:** Palcem zatlačte pojistné tlačítko na boku rukojeti a poté ukazovákem stiskněte hlavní spoušť.
- **Vedení řezu:** Přiložte spodní doraz pily pevně k řezané větvi. Pila díky tomu neodskakuje a řeze plynule a klidně.
- **Elektronická ochrana motoru:** V případě nadměrného přitlačení nebo sevření řetězu elektronika okamžitě vypne napájení.
- **Výměna baterie:** Součástí sady jsou náhradní baterie pro práci bez prostojů.

5. ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Plán péče a ostření řetězu

- Čištění po práci:** Vyjměte baterii! Sejměte kryt řetězky a štětcem odstraňte piliny a nánosy oleje z komory i lišty.
- Ostření řetězu:** Tupý řetěz vytváří jemný dřevný prach místo velkých hoblin. Bruste zuby kulatým pilníkem 3,2 mm pod úhlem 30°.
- Otočení lišty:** Pravidelně obračejte vodící lištu, aby se drážka opotřebovávala rovnoměrně na obou stranách.
- Skladování:** Uchovávejte v kufru s nasazeným krytem lišty v suchu při teplotě od +5 °C do +30 °C.

Odstraňování obvyklých potíží

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Motor se nerozeběhne	Vybitá baterie / nezmáčknutá pojistka	Nabijte baterii, stlačte pojistku a spoušť
Pila kouří a neřeže	Obráceně nasazený řetěz / suchá lišta	Otočte řetěz břity dopředu, naolejujte
Řetěz padá z lišty	Příliš volný řetěz / uvolněný kryt	Seřídte napínací šroub a utáhněte matici
Pila se v řezu zastavuje	Tupý řetěz / nadměrný tlak do řezu	Naostřete zuby pilníkem, netlačte silou

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro nákup na IČO. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady motoru, spínače a nabíječky.

Výluky ze záruky: Přirozené opotřebení řetězu a vodící lišty, poškození motoru a lišty provozem na sucho bez mazání olejem, deformace lišty pádem, poškození krytu mechanickým násilím.

Ekologická likvidace odpadů: Akumulátorové pily a Li-Ion baterie nepatří do domovního odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnicí **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte vyřazenou pilu i akumulátor do sběrného dvora k recyklaci.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozece: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).

Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Akumulátorová jednoruční řetězová pila 36V Li-Ion 6" • **Model:** ONDRAGON OD9014 (tovární typ: OD-9014) • **EAN:** 5907483090144

Splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:

• Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): **2014/30/EU**

• Směrnice pro hlukové emise ve venkovním prostoru: **2000/14/ES** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**

Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 62841-1:2015, ČSN EN 62841-4-1:2020, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Zařízení prošlo dynamickou zkouškou pohonu řetězu a testem doběhové elektronické brzdy.
Protokol QC: OD-2026-SAW-9014 • Datum expedice: 20. 10. 2026 • Zkušební komisař: Waldemar Głuchowski, Výkonný ředitel

ONDRAGON
QC PASSED